

TeCom-Duo - C **PMR & FreeNET**

TeCom-Duo - H **HAM UHF&VHF**

- ↻ Dual-Frequenz Anzeige
- ↻ Frequenzablage
- ↻ 50 CTCSS/105 DCS
- ↻ DTMF Selektivruf



englische & deutsche
Sprachansage

dual
band



features

- 128 programmierbare Kanäle
 - H: 144-148 & 430-440 MHz
 - C: 8 PMR- & 6 FreeNet Kanäle
- Sendeleistung
 - H: max. 4 W / 5 W
 - C: 0,5 W
- programmierbare Doppelfunktion-Taste*:
DTMF Selektivruf, Notruf, Monitor,
1750 kHz Relais
- DTMF Selektivruf*
(1 De- & 9 Enkodierungen per
Software und unzählige per Tastatur)
- 50 CTCSS / 105 DCS Kodierungen*; auch
über die Tastatur wählbar, abhängig vom Setup)
- Menü (mit 18 Funktionen) - Kanalsuchlauf,
SQL, TOT, VOX, Sendeleistung, Rogerton,
Scrambler, Warnton, Sprachansage, ANI,
Tastatursperre, Bandbr., CTCSS/DCS, etc.*
- wählbare Kanalanzeige*
Kanal/Frequenz/Name/VFO(nur -H)
- Sendeblockade auf besetzten Kanälen*
- Sende- / Batteriewarn-Anzeige*
- Sendezeitbegrenzung*
- Kanalsuchlauf
- CTCSS- und DCS-Suchlauf
- VOX
- SOS Funktion
- FM Radio (87-108 MHz)
- programmierbarer Kanalname*
- Bandbreite*:
 - H: 12,5 kHz, 25 kHz
 - C: 12,5 kHz
- Raster : 5K/6,25K/10K/12,5K/
25K/50K/100K* (nur -H)
- Verbindung : 2,5 / 3,5 mm st./st.
- Maße : 60 x 115 x 34 mm
- Gewicht : 225 g (inkl. Akku und Ant.)
*pc-programmierbar

Versionen

TeCom-Duo -C (nur für Deutschland)

PR8082

PMR & FreeNet in einem Gerät!
anmelde- und gebührenfrei (nur in Deutschland zugel.)
8 PMR & 6 FreeNet Kanäle programmiert
max. Sendeleistung 500 mW

TeCom-Duo -H

PR8083

Amateurfunk - Lizenz erforderlich
128 programmierbare Kanäle
144-146 MHz & 430-440 MHz
max. Sendeleistung 4 W (UHF)/5 W (VHF)

Inhalt

- 1 x TeCom-Duo mit SMA-Antenne
- 1 x Lader mit Adapter
- 1 x Akkupack Li-Poly, 1600 mAh / 7.4 V
- 1 x Gürtelclip
- 1 x Tragegurt
- 1 x Bedienungsanleitung