

TeCom-IPZ5

PMR
FreeNET
VHF-COM
UHF-COM

Für den professionellen Einsatz
- spritzwassergeschützt nach IP67
- 5 Ton Selektivruf mit Einzel- und Gruppenruf
- Alarmtonaste



**5 tone
selective
call**

Einzel- & Gruppenruf

1 Dekodierung
9 Enkodierungen (max. 1 pro Kanal)

IP67



Versionen

TeCom-IPZ5 PMR

8 PMR-Kanäle vorprogrammiert
anmelde- und gebührenfrei
446 MHz, max. Sendeleistung 0,5 W

TeCom-IPZ5 FreeNet

6 FreeNet-Kanäle vorprogrammiert
anmelde- und gebührenfrei
149 MHz, max. Sendeleistung 0,5 W

TeCom-IPZ5 UHF-COM

Betriebsfunk
anmelde -und gebührenpflichtig
256 Kanäle programmierbar
450-470 MHz, max. Sendeleistung 4 W,
Bandbreite: 12,5 / 20 / 25 kHz

TeCom-IPZ5 VHF-COM

Betriebsfunk
anmelde -und gebührenpflichtig
256 Kanäle programmierbar
136-174 MHz, max. Sendeleistung 5 W,
Bandbreite: 12,5 / 20 / 25 kHz

Ausstattung

- 256 Kanäle programmierbar
 - VHF-COM: 136-174 MHz
 - UHF-COM: 450-470 MHz (400-470 MHz)
 - PMR : 8 Kanäle 446 MHz
 - FreeNet : 6 Kanäle 149 MHz
- Sendeleistung
 - VHF-COM: 5 W
 - UHF-COM: 4 W
 - PMR : 0,5 W
 - FreeNet : 0,5 W
- programmierbare Funktionstasten
- Alarmton Taste
- **5-Ton Selektivruf; Einzel- & Gruppenruf (ZVEI 1/2, CCIR, CCITT)**
- Scrambler
- 50 CTCSS und 105 DCS
- Menü (15 Funktionen)
- Batteriesparfunktion
- Sendesperre besetzte Kanäle (BCL)
- DC Spannungsanzeige
- UKW Radio
- Tastatursperre
- Sprachansage (englisch)
- programmierbarer Kanalname
- Roger Ton
- Kanalsuchlauf Modus
- Sendezeitbegrenzung (TOT)
- VOX / VOX delay / VOX Empfindlichkeit
- **Relais Ton 1450 / 1750 / 2315 Hz**
- Bandbreite:
 - VHF-/ UHF-COM: 12,5 / 20 / 25 kHz
 - PMR / FreeNet : 12,5 kHz
- Anschluss: 2,5/3,5 mm (Motorola)
- Maße : 112 x 57 x 36 mm
- Gewicht : 233 g (inkl. Akkupack und Ant.)
- *PC-programmierbar

Lieferumfang

- 1 x TeCom-IPZ5 mit SMA-Antenne
- 1 x Lader mit Netzadapter
- 1 x Akkupack Li-Poly, 1600 mAh/7,4 V
- 1 x Gürtelclip
- 1 x Bedienungsanleitung