TeCom-SL

PMR
FreeNET
VHF-COM
UHF-COM

high audio

- Super Laut
- Bandbreite 12,5/20/25 kHz
- Li-Ion Akkupack 1800 mAh
- 4 Versionen (PMR, FreeNet, UHF-/VHF-COM)

Super Laut!

500 mW NF
sehr gute Verständlichkeit
in lauten Umgebungen

Funktionen

- 16 Kanäle programmierbar
  - VHF-COM: 136-174 MHz
  - UHF-COM: 450-470 MHz (400-470 MHz)
  - PMR : 8 Kanäle 446 MHz
  - FreeNet : 6 Kanäle 149 MHz
- Sendeleistung
  - VHF-COM: 5 W
  - UHF-COM: 4 W
  - PMR : 0,5 W
  - FreeNet : 0,5 W
- programmierbare Funktionstaste: Kanalsuchlauf, Sendeleistung Hoch / Niedrig, Notruf
- 39 CTCSS / 166 DCS Kodierungen
- Sendeblockade besetzer Kanäle
- Sendeblockade TOT *
- Kanalsuchlauf
- VOX (mit Ohrhörer-Mikrofon)
- Notruf
- englische Sprachansage
- PC programmierbar mit optionaler Software T-UP21 (COM oder PMR-FN)
- Bandbreite:
  -VHF-/ UHF-COM: 12,5 / 20 / 25 kHz
  -PMR / FreeNet : 12,5 kHz
- Anschluss (Ohrhörer-Mike) : 2.5/3.5 mm st./st. Kennwood kompatibel
- Maße : 61 x 128 x 38 mm
- Gewicht : 250 g (inkl. Akkupack & Ant.)

Versionen

TeCom-SL PMR
PR8078
8 PMR Kanäle - anmelde- und gebührenfrei
446 MHz, max. Sendeleistung 0,5 W

TeCom-SL FreeNet
PR8079
6 FreeNet Kanäle - anmelde- und gebührenfrei
149 MHz, max. Sendeleistung 0,5 W

TeCom-SL UHF-COM
PR8080
Betriebsfunkgerät - zulassungspflichtig
16 Kanäle programmierbar
450-470 MHz, max. Sendeleistung 4 W,
Bandbreite 12,5 / 20 / 25 kHz

TeCom-SL VHF-COM
PR8081
Betriebsfunkgerät - zulassungspflichtig
16 Kanäle programmierbar
136-174 MHz, max. tx power 5 W,
Bandbreite 12,5 / 20 / 25 kHz

Inhalt

- 1 x TeCom-SL mit SMA-Antenne
- 1 x Tischlader mit Netzteil
- 1 x Li-Ion Akkupack, 1800 mAh / 7,4 V
- 1 x Gürtelclip
- 1 x Bedienungsanleitung

TEAM electronic