

TeCom-IP3

PMR
FreeNET
VHF-COM
UHF-COM

Handfunkgerät

- ✓ solide
- ✓ robust
- ✓ zuverlässig



Zubehör

- > Akkupack
- > Ladegerät
- > sowie Ohrhörer-Mikrofon-Anschluss wie TeCom-IPX5 / -IPZ5



IP67 bedeutet das Gerät ist staubdicht und wassergeschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (max. 1 Meter Tiefe) nach der Schutzart *International Protection*



Durch den aufschraubbaren Mikrofon-/Ohrhöreranschluss ist das Gerät auch wassergeschützt mit angeschlossenem Ohrhörer/Mikrofon



Ausstattung

- 16 Kanäle programmierbar
- 2 programmierbare Doppelfunktionstasten
- Alarmton Taste
- **DTMF per PTT-ID**
- Scan Add/Del
- 50 CTCSS und 105 DCS
- Batteriesparfunktion
- Sendesperre besetzte Kanäle (BCL)
- Roger Ton
- UKW Radio
- Tastatursperre
- Sprachansage (englisch)
- Frequenzumkehrung
- Roger Ton
- Kanalsuchlauf
- Sendezeitbegrenzung (TOT)
- VOX / VOX delay / VOX Empfindlichkeit
- Bandbreite:
 - VHF-/ UHF-COM: 12,5 / 20 / 25 kHz
 - PMR / FreeNet : 12,5 kHz
- Anschluss: 2,5/3,5 mm (Motorola)
- Maße : 114 x 57 x 38 mm
- Gewicht : 233 g (inkl. Akkupack und Ant.)
- *PC-programmierbar

Versionen

TeCom-IP3 PMR

8 PMR-Kanäle vorprogrammiert
anmelde- und gebührenfrei
446 MHz, max. Sendeleistung 0,5 W

TeCom-IP3 FreeNet

6 FreeNet-Kanäle vorprogrammiert
anmelde- und gebührenfrei
149 MHz, max. Sendeleistung 0,5 W

TeCom-IP3 UHF-COM

Betriebsfunk
anmelde -und gebührenpflichtig
256 Kanäle programmierbar
450-470 MHz, max. Sendeleistung 4 W,
Bandbreite: 12,5 / 20 / 25 kHz

TeCom-IP3 VHF-COM

Betriebsfunk
anmelde -und gebührenpflichtig
256 Kanäle programmierbar
136-174 MHz, max. Sendeleistung 5 W,
Bandbreite: 12,5 / 20 / 25 kHz

Lieferumfang

- 1 x TeCom-IP3 mit SMA-Antenne*
- 1 x Lader mit Netzadapter
- 1 x Akkupack Li-Poly, 1600 mAh/7,4 V
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Gürtelclip

*PMR-Version nicht abnehmbar

Mehr Freude am Funken