

CB MOBILE MINICOM

- 🕒 **LCD Anzeige**
- 🕒 **Kanalsuchlauf**
- 🕒 **Vorungskanal 9/19**
- 🕒 **Squelch, automatisch & manuell**
- 🕒 **Full Multi Norm**



Ausstattung:

LCD Anzeige - weiß auf blauem Hintergrund
 RFG - Signal Empfangsempfindlichkeit
 SCAN - Kanalsuchlauf
 Frequenzband-Wahl (DE/PL/EC/EI/UK)
 Externer Zusatz-Lautsprecher Anschluss
 S-Meter

automatische & regelbare Rauschsperrung
 Vorrangskanal 9 / 19
 Umschaltung AM/FM oder UK/EC und Kanalsuchlauf
 DC 12 V Anschluss
 Up/Down Mikrofon mit Signaltontaste

Maße : 104 x 24.5 x 108 mm
 Gewicht : ~ 445 g

Lieferumfang : 1 x CB Mobile MiniCom mit festmontiertem Mikrofon, 1 x Unterbau Montage Set,
 1 x Stromversorgungskabel und Bedienungsanleitung

CB Mobile MiniCom Full Multi Norm

DE : 80 FM 26.565 - 27.405 MHz / max. 4 W und 40 AM 26.965 - 27.405 MHz / max. 4 W
 EC : 40 FM 26.965 - 27.405 MHz / max. 4 W
 EI : 40 FM 26.965 - 27.405 MHz / max. 4 W und 40 AM 26.965 - 27.405 MHz / max. 4 W
 PL : 40 FM 26.960 - 27.400 MHz / max. 4 W und 40 AM 26.960 - 27.400 MHz / max. 4 W
 UK : 40 FM 26.60125 - 27.99125 MHz / max. 4 W und 40 AM/FM 26.965 - 27.405 MHz / max. 4 W

Länderzulassungen: AT, BG, CH, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
 IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PT, PL, RO, SE, SI, SK



CB Mobile MiniCom EU

40 Kanäle FM, 4 W / 40 Kanäle AM, 4 W
 Zugelassen auch in Österreich und der Schweiz